

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Powerled 3



Pondteam®

www.pondteam.com

Mossvägen 17
S-232 37 Arlöv

SE: Tlf. 0046 (0)40-462112

SE: Fax 0046 (0)40-462114

Mail info@pondteam.se

DK Tlf. 0045 44669909

DK Fax 0045 44669919

Mail info@pondteam.dk

DK :

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden undervandsspot-ten tages i brug.

Anvendelse:

Undervandsbelysning beregnet til brug i vand eller tørmonteret
F.eks. i havedamme, springvand, indendørs vandkunst, vandløb eller granitlamper.
Aqualights tekniske data kan læses på typeskiltet.

Sikkerhedsforanstaltninger:

Vigtigt: Anvendelse af denne undervandsbelysning i og i forbindelse med have-damme er kun tilladt når de elektriske installationer er i fuld overensstemmelse med gældende forskrifter. I tvivlstilfælde bør man søge råd hos en autoriseret installatør.

Før brug skal man omhyggeligt kontrollere, at kabel og stik er uden synlige skader.

Transformatoren skal placeres således, at den er rigeligt ventileret. Gerne udendørs.

Den lokale netspænding og strømtype skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet. (230V 50Hz).

Powerled 3 skal forbindes til lysnettet over en stikkontakt, der går over et HFI relæ med en udløsningsstrømstyrke på højest 30 mA.

Netstikket skal være beskyttet mod fugt og vand og transformatoren skal være placeret mindst 2 meter fra nærmeste vandkant.

Hvis belysningen skal benyttes over vand skal den monteres mindst 50 cm. fra brændbart materiale.

Inden man påbegynder arbejde med lys, pumpe, bassin eller springvand, skal man altid sørge for at kontakten er afbrudt og stikket trukket ud.

Vigtigt: Ved beskadigelse af kablet eller fatning og hus må Powerled 3 ikke anvendes mere og skal kasseres. Hvis lampen har været benyttet og er blevet varm, skal den afkøle før montering under vand.

Montering:

Powerled 3 monteres på valgte sted.

Transformatoren placeres korrekt efter sikkerhedsforskrifterne, dog uden at tilslutte netledningen.

Tilslut Powerled 3 til transformatorens 12 V udgang.

Sæt netstikket i og tænd for kontakten.

Vedligeholdelse og rengøring

Beskyttelsesglasset kan afkalkes med almindelig kaffemaskine afkalker.

LED 12 Spot bør tages op af bassinet om vinteren

Reserve dele:

Reserve beskyttelsesglas kan skaffes via forhandleren.

Garanti

Denne undervandsspot er dækket af en 24 måneders garanti mod produktions- og materialefejl gældende fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal den indsendes portofrit til os gennem Deres forhandler bilagt købsnota med dato, der gælder som garantibevis. I garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien dækker ikke normalt slid eller skader, der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning. Ved uautoriseret indgreb i Powerled 3 bortfalder enhver garanti.

Afkortning af kablet er ikke tilladt og medfører bortfald af enhver garanti.

SE:

Var venlig læs den här bruksanvisningen innan LED belysningen tages i bruk

LED belysning kan användas både i vatten och ovanför. Lämplig till ex.vis trädgårdsdammar eller belysning i trädgården

Tekniska data finns på förpackningen och typskylten på produkten

Säkerhetsföreskrifter:

Lampan skall bara kopplas in om du är säker på att elanslutningarna är i överensstämmelse med de lokala föreskrifterna när det gäller elnätet. Är du tveksam skall en auktoriserad elektriker kontaktas.

Innan lampan tages i bruk skall kabeln kontrolleras så det inte finns några synliga skador.

Transformatorn skall placeras på ett välventilerat ställe. Den är godkänd för ute bruk enligt IP44.

3

Transformatorn kopplas till elnätet 230-240 V 50 hz

Kontakten skall skyddas mot fukt och transformatorn skall monteras minst 2 meter från öppet vatten

Om LED belysningen monteras torrt skall den stå minst 50 cm från brännbart material.

Vid allt arbete med LED belysningen skall transformatorn kopplas från elnätet

Om kabeln skadas skall hela enheten kasseras.

Placera aldrig Powerled 3 under vatten om lampan är varm. Glaset kan i så fall spricka. Vänta till lampan kallnat innan montering under vattnet sker.

Montering:

Transformatorn placeras efter säkerhetsföreskrifterna utan att anslutas till elnätet.

Placera LED belysningen på önskad plats och anslut den till transformatorn. Anslut transformatorn till elnätet.

Underhåll:

LED belysningen kräver inget underhåll. LED dioder kan inte bytas. Om det bildas kalkavlagringar på glaset kan du lägga belysningen i lite avkalkningsmedel.

Garanti:

LED belysningen har en garanti på 24 månader mot produktions och materialfel. Garantin gäller från inköpsdatumet och ditt inköpskvitto gäller som garantisedel. Vid fel repareras eller bytes Powerled 3 (vårt val). Garantin täcker inte ovarsam behandling. Det är inte tillåtet att korta kabeln och det medför att garantin bortfaller.

Förlängningskablar finns som tillbehör.

Tekniska data:

Antal LED 3 stk./st.

Spot mål / storlek spot 65 mm

Strömforbrug/Energiförbrukning 3 watt

Kabel længde / längd 10 meter

Transformator AC 12V/500 mA

Affaldshåndtering

En defekt LED spot må ikke smides i den normale dagrenovation, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel f.eks. en miljøstation.

Avfallshantering

En defekt LED spot får inte slängas i ordinarie hushållsopor utan skall lämnas in på en av kommunen bestämd plats för elmateriel ex. vis en miljöstation.

4

4