

Den vertikala GYSFLASH 103.24 CNT FV är speciellt utformad för att monteras på en vägg eller på en billyft och kan ladda med kraftigt, 100 A växelriktar-teknologi. Den tillåter bibeallning av ett 6 V, 12 V och 24 V bly- eller litiumbatteri («standard» + litium-ion + litium-järnfosfat) vid en perfekt stabiliserad spänning under diagnosprocessen. Den kommer att leverera den bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll av de mest avancerade bilarna på marknaden. Dess USB-anslutning gör den 100% anpassningsbar.

4 DRIFTLÄGEN

- **Laddning:** för 6,12 eller 24 V bly- eller litiumbatterier från 5 till 1200 Ah.
- **Diagnostik:** stöder upp till 100 A-batterier i diagnostisk fas i underhållsverkstäder.
- **Visningsläge:** ger batteriet strömkomensation vid användning av eltilbehör i en demonstrationsbil. Den hanterar också den optimala laddningen av batteriet.
- **Testare:** Gör det möjligt att kontrollera batteriets spänning, utvärdera startsystemet (starter + batteri) samt tillståndet på bilens generator.

100% ANSLUTEN

- Lägg till, ta bort eller ändra laddningslägen och profiler via USB.
- Konfigurationsfiler anpassade till just din applikation.
- Hämta laddningshistoriken och data på en USB-minne och använd dem på ett kalkylblad.
- Anslut ytterligare moduler (skrivare, streckkodsläsare, etc.) via sina dedikerade moduluttag (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATISK LADDNING

- Förlänger livslängd och prestanda hos bly (gel, AGM, flytande, kalcium, etc.) och litium (litium-ion «standard» + litium-järnfosfat) batterier.
- Specifik laddningskurva i **8 steg** (bly) eller **9 steg** (litium) utan tillsyn.
- Återställer urladdade batterier >2 V (automatisk SOS-återställning).

TEKNOLOGI & AVANCERADE FUNKTIONER

- **FV F** flexibel spänning, laddaren arbetar med en matningsspänning mellan 85 och 265 V.
- "Auto-Detect"-funktionen startar automatiskt en laddning när ett batteri är anslutet till laddaren.
- "Auto-Restart"-funktionen kommer ihåg inställningarna efter strömavbrott.
- **Styrning och kalibrering av kablar.**
- Låsning, undviker risken för felaktig hantering, perfekt för garage och utställningshallar.
- Upp till **12 laddningsprofiler**, inklusive Easy-profilen för förenklad laddning som passar alla blybatterier.

SÄKERHET

- Skydd av fordonets inbyggda elektronik: skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Gnistförebyggande system.
- Utbytbar smältbarhet som skyddar mot missbruk.
- **Temperatursensor** för att förhindra överhettning av internelektronik.

AVANCERAD INTUITIVITET

- Kompakt och robust design med kabelrulle på framsidan.
- Dynor för chock och vibrationsabsorption.
- Valfri väggmontering med glidsystem eller magnetism (MagnetFix 50).



Försedd med:

Klämmor
5m - 25mm²Väggmontering
x2 x2Intuitivt gränssnitt
tillgänglig på 22 språk

TILLBEHÖR

MagnetFix 50
029637REMA-kabel
025714NATO-kabel
025707

V	50/60 Hz		iCharge	Laddning	Z _z	Vägrörelse/ Krusning	Laddkurva		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	5<1200 Ah	<0,2 Ah / månad	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	8 steg (Pb) 9 steg (litium)	68A	100A	6,5	340 x 150 x 250	Automatiskt >2V	IP 20	150 A	2,5 m
	220-240 V AC								79A	100A						
24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A	5<1200 Ah	<0,2 Ah / månad	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	8 steg (Pb) 9 steg (litium)	47A	50A	6,5	340 x 150 x 250	Automatiskt >2V	IP 20	150 A	2,5 m
	220-240 V AC								3200 W	100 A						