

PULSE 50 EVO



ES Cargadores de baterías, mantenedores de carga y tester electrónicos multifunciones para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 12/24V con pantalla LCD. Programas de carga y mantenimiento Pulse Tronic dedicados a la tecnología de baterías seleccionada. Funcionamiento simplificado y visualización inmediata de los parámetros. Características: función BOOST para la carga rápida • función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas • función RECOVERY para la recuperación de las baterías sulfatadas • función de TEST de batería, arranque y alternador • función SUPPLY para alimentación estable durante los cambios de batería • protección contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridad. PFC implementado. Equipados con cables con pinzas.

DE Elektronische, multifunktionelle Batterie-lade-, Erhaltungs-lade und Testgeräte für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li mit 12/24V mit LCD-Bildschirm. Pulse Tronic Lade- und Wartungsprogramme, die auf die gewählte Batterietechnologie abgestimmt sind. Vereinfachte Bedienung und sofortige Parameteranzeige. Eigenschaften: BOOST-Funktion zur schnellen Aufladung • COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen • RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung sulfatierter Batterien • TEST-Funktion für Batterie, Anlasser und Lichtmaschine • SUPPLY-Funktion für stabile Stromversorgung beim Batteriewechsel • Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Umpolung. PFC implementiert. Kabel mit Zangen sind enthalten.

RU Многофункциональные электронные зарядные устройства с функцией поддержания заряда для аккумуляторов типа WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li напряжением 12/24 В, оснащенные ЖК-экраном. Программы зарядки и обслуживания Pulse Tronic, предназначенные для выбранной технологии батарей. Упрощенное управление и мгновенное отображение параметров. Характеристики: функция BOOST для быстрой зарядки • функция COLD для зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры • функция RECOVERY для восстановления сульфатированных аккумуляторов • функция SUPPLY для стабилизированного питания во время замены аккумулятора • TEST аккумулятора, стартера и генератора переменного тока • защита от перегрузки, короткого замыкания и неправильной полярности. ПФК реализован. В комплект включе кабели с зажимами.

EN IT FR



NEW
Pulse Tronic



STANDARD



2m

OPTIONAL

WALL SUPPORT KIT



803086

MAGNETS 3 PCS



803087



TECHNICAL DATA

	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P W	V V	A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{TWC} A	Ah _{MIN} Ah	Ah _{MAX} Ah	IP	LxWxH cm	kg
Pulse 50 EVO	807611	230 1 ph	610	12 / 24	45 / 23	40 / 20	40	10	600	IP33	33 x 20 x 13	3,1

MMA WELDING
MIG-MAG WELDING
TIG WELDING
PLASMA CUTTING
SPOT WELDING
CHARGING & STARTING
INDEX