

Tillverkad: 1993 – 2000
Formgivare: Jacob Jensen
Färger: Aluminium



BeoCenter 9300 verkligen definierade ordet "klassiska". Det var för dem som föredrog att njuta av musiken i stället för att fördjupa sig i produktens manual. Utformningen av 9300 var i många år innan produktionen upphörde i slutet av 1990-talet. Det finns i många olika versioner; t ex 8000, 9000, 9500 och detta är de senaste versionen: Beocenter 9300.

Skillnaderna mellan 9500 och 9300 var att 9300 hade en ny och förbättrad CD-mekanismen monterats som var snabbare än tidigare versioner. Vissa mindre skillnader var att 9300 saknade tvåvägs fjärrkommunikation och en equalizer loop-through. Men fortfarande är det 9300 fortfarande bland de Bang & Olufsen topserie!

BeoCenter 9300 fungerar med aktiv såväl som passiva högtalare. Enbart beröring aktiveras Beocenter 9300 och en linje av sensi-touch-alternativ lyster på den nedre glasmontrar. 9300 är ett komplett musiksysteem för människor som föredrar att njuta av musik snarare än lutad över en produktmanual.

Funktioner: 2 x 80 watts förstärkare, CD-spelare med programmering, bandspelare med automatisk back, FM / AM-radio med 30 förinställda stationer, finger touch kontroll, tillval Beo4 fjärrkontrollen anslutningar för Beolink® och hörlurar, Master Control Link. Det fanns även möjlighet att använda Beocenter med eller utan aktiva högtalare, såsom alla BeoLab högtalare. Ett stativ kan också köpas som en separat post.

BeoCenter 9300 produktspecifikationer

Typer:

EU 2516 (1993 - maj 2001)
AUS 2520 (1993 - Jan 2000)
GB 2517 (1993 - Nov 2000)
J 2519 (1993 - april 2000)
TAI 2553 (1996 - Jan 1999)
US 2518 (1993 - Dec 1999)

CD-skiva: inbyggd

Skiva storlek 12 cm, 8 cm

Frekvensområde 20 - 20.000 Hz, +/- 1 dB

Signal-brusförhållande Typisk 101 dB, A vägt

D / A konvertering Bitstream, Analog filtrering

Funktioner: Redigera

Dimensioner B x H x D 76 x 11 x 34

Vikt 14 kg

Skåp finish: Aluminium

Tuner: inbyggd

Pre-tuned radioprogram: 30 FM eller AM

Radio områden: FM-LW-MW

Bandspelare: inbyggd

Inspelningssystem: HX PRO
Band: Auto bakåt
Brusreducering: Ja
Frekvensområde: 50 - 14000 Hz
Signal-brusförhållande: > 65 dB, Brusreducering, krom

Effektförstärkare: inbyggd
Systemfrekvensområdet 20 - 20000 Hz
Lågsiktig max. utgång 2 x 80 W / 8 ohm
Harmonisk distorsion <0,1%, 30 W

Strömförbrukning Typiskt 25 watt / standby <2 watt

Anslutningar:
Power Link 2
TV / AUX 1
FM antenn, 75 ohm 1
AM-antennen (Dedicated) 1
Högtalarlänk 2
Master Control Link (MCL) 1
Tape 2 / Telefon 1
Hörlurar / Jack 1 Beolink
Master Control Link
Mästare Link (via BeoLink Converter)
Fjärrkontroll: Beo4
De senaste S / W 1,4