

Börja skriva ut etiketter direkt med funktionen "Anslut och skriv ut". Inga krångliga programvaror eller drivrutiner behöver installeras på din dator\*.



## Enkel etikettutskrift för alla tillämpningar

I QL-700 används Brother DK etikettrullar. Rullarna har spolar med en styrning som garanterar att etiketterna alltid hamnar i rätt läge. Dessutom känner skrivaren av storleken på etiketterna som sätts in. På så sätt undviks problem med justering som kan behövas vid etikettutskrift på en vanlig skrivare. Oavsett om du skriver ut en eller flera etiketter åt gången skapar Brother QL-700 perfekta etikettutskrift gång på gång.

## Tekniska specifikationer

### Följande ingår

QL 700 etikettskrivare	2 x startrollar: - 29 mm x 90 mm standard adressetiketter (100 etiketter) - 62 mm löpande papperstejp (8 meter) USB- och strömklädd CD-skiva med P-touch Editor 5.0, skrivar-drivrutiner och bruksanvisningar Snabbresponstorgnyckel och garantiakt
------------------------	--

### QL-700 etikettskrivare

Mått	128 mm (B) x 221 mm (D) x 153 mm (H)
Vikt	1,12 kg (inkl. DK-rulle)
Kontrollpanelknappar	4: på/av, P-touch Editor Lite, mata, klipp
Kriv	Stiftark, autokärrare
Strömförsörjning	Intern strömförsörjning
Utskriftsmetod	Direkt termoelektrisk
Rulltyp	DK-rullar (DK formklippa etiketter/DK fortlöpande tejp)
Max rullbredd/utskriftshöjd	62 mm / 59 mm
Min/max etikettlängd	12,7 mm / 1 meter
Skrivhastighet	300 tpi
Utskriftshastighet	150 mm/s 93 standard adressetiketter/min
Datorgränssnitt	USB 2.0

### Programvara

Teckersnitt som stöds / medföljande teckersnitt	P-touch Editor Lite Alla installerade TrueType-teckersnitt / 0
Teckenstilar	4 stilar: normal, fet, kursiv, understruken
Antal ramar	10
Bildformat som stöds	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Skärmbild	Ja
Fleradersutskrift	Ja
Flerblocksutskrift	Ja
Vertikal utskrift	Ja
Rotera utskrift	Ja
Antal kopior	2 - 200
Spegelvänd utskrift	Ja
Ordningssamvering	1 - 200 / A - Z / a - z
Strekkodsprotokol	Nej

Databas/fällink som stöds	Nej
Add-in support	Nej
Automatisk utskrift av datum och tid	Nej
Språk	Engelska/danska/holländska/franska/italienska/hanska/portugisiska/spanska/svenska/ryska/tjeckiska/polska/ungarska/österrikiska/kinesiska/slovakiska/slovenska/hungariska/kroatiska/bulgariska/ryska/turkiska/japanska/traditionell kinesiska/koreanska/traditionell kinesiska/italienska/vietnamesiska/arabiska

\* Med det inbyggda P-touch Editor Lite på Microsoft Windows-datorer. På Mac-datorer kan medföljande CD användas för att installera programvaran P-touch Editor 5.0 och skrivar-drivrutiner (endast på engelska).

### kontakt:

### Systemkrav PC/Mac\*

Operativsystem	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 Mac OS X 10.4.11 - 10.7
Minsta processor-kapacitet	Erlägg rekommendation för operativsystemet
Ledigt hårddiskutrymme	100 MB eller mer
Gränssnitt	USB 1.1 eller senare
Övrigt	CD-läsare för installation



## QL - 700

brother  
at your side



## Professionell etikettskrivare

Mångsidiga QL-700 har användarvänlig programvara och integreras enkelt med Microsoft Office-program för alla krav på etiketter.

[www.brother.se](http://www.brother.se)

- Anslut och skriv ut (programvara behöver inte installeras)
- Skriv ut upp till 93 etiketter/minut och upp till 300 x 600 dpi
- Inbyggd automatisk kniv
- Två etikettrullar, programvara och kablar ingår



brother  
at your side

Brother Sverige  
Hultåsa Lindgräns gata 6B  
#21 31 Västra Frölunda  
Göteborg  
SWEDEN





### Ge ditt företag en professionell image

Använd etiketter för ett mer professionellt utseende och för ökad effektivitet på kontoret. Kuvert, förpackningar och paket kan märkas professionellt med en av de många tillgängliga etikettstorlekarna. Etiketterna kan till och med förses med företagets logotyp. Se till att viktig information inom din organisation är lätt att hitta genom att pärmar, mappar och CD- och DVD-skivor är tydligt märkta.



**LÄTT ATT KOMMA IGÅNG**  
Anslut QL-700 till din Windows-dator. Kör den inbyggda etikettprogramvaran, välj utförande och skriv sedan ut. Det är inte svårare än så.



**ENKLT ATT BYTA RULLAR**  
Varje rulle sitter på en spole som enkelt placeras i rätt läge med hjälp av spår på skrivaren.



**USB-GRÄNSSNITT**  
Snabb och enkel installation och användning. USB-kabeln levereras med QL-700 som standard.



**SKRIV UT ETIKETTER I OLIKA STORLEKAR**  
Skapa etiketter i längder från 12,7 mm upp till 1 meter med hjälp av den inbyggda, automatiska kniven.



**UPP TILL 300 x 600 DPI UTSKRIFTSUPPLÖSNING**  
Skapa lättlästa etiketter med tydlig text och grafik av hög kvalitet.



**UPP TILL 93 ETIKETTER/MINUT**  
Oavsett om du vill skriva ut en eller flera etiketter åt gången så fixar QL-700 jobbet på bara några sekunder.

**DK LABEL**  
Stansade DK-etiketter



**DK TAPE**  
Fortöpande DK-tape



### Anslut kabeln och börja skriva ut etiketter direkt

Med Brother QL-700 etikettskrivare är det enkelt att skriva ut professionella etiketter för många användningsområden på arbetsplatsen. Vi har gjort etikettskrift enklare än någonsin genom att utrusta QL-700 med etikettredigeringsprogramvaran "P-touch Editor Lite". Windows-användare behöver bara ansluta USB-kabeln, köra programvaran från popup-fönstret och sedan redigera och skriva ut etiketten. Ingen programvara eller drivrutiner behöver installeras.



#### 1. Anslut USB-kabeln.

När QL-700 ansluts till datorn identifieras den som ett USB-minne och en ny enhetsbokstav visas på datorn. På den enheten finns programvaran för etikettredigering.

#### 2. Kör den inbyggda programvaran för etikettredigering.

Dubbelklicka på P-touch Editor Lite-ikonen för att starta programvaran för etikettredigering. Programvaran är inbyggd i QL-700 och är alltid tillgänglig på alla datorer som skrivaren ansluts till.

#### 3. Redigera och skriv ut din etikett.

Redigera etiketten enkelt genom att lägga till text, bilder och ramar och skriv sedan ut den. Ingen programvara installeras på datorn under proceduren.

### Dessutom ingår professionell programvara för etikettredigering

Den kraftfullare programvaran P-touch Editor levereras på CD-skiva och installeras på vanligt sätt. Redigeringsprogramvaran är kompatibel med Microsoft Word, Excel och Outlook och du kan skriva ut etiketter direkt från programmen. Markera helt enkelt den adress, text eller information du behöver och klicka på "P-touch"-ikonen i verktygsfältet för att skriva ut etiketten direkt. Du kan inkludera streckkoder, bilder, ramar och annan information på etiketterna enligt behov.

