

# Charge Amps Aura

Charge Amps Aura, som kan ladda två fordon samtidigt upp till 22 kW per uttag, är resultatet av svensk industridesign när den är som bäst. Lika effektiv som elegant.



## Fördelar

- Tillverkad av återvunnet aluminium
- Smart integrering med andra plattformar via öppen API
- Laddar två fordon samtidigt med upp till 22 kW
- Lastbalansering mellan uttag
- Lätt att installera
- Ansluts via WiFi, LAN eller 4G
- Identifikation med RFID
- En- eller trefas.

## Kompatibel med

- Charge Amps App för planerad laddning med mera
- Charge Amps Cloud för rapportering, historik och statistik
- Charge Amps Beam laddningskabel
- Charge Amps Amp Guard för dynamisk lastbalansering
- funktionen Green Charging för laddning från solpaneler
- Charge Amps Pole Mount och Charge Amps Dual Pole Mount.

## Skandinavisk design när den är som bäst

Charge Amps Aura är byggd av hållbart återvunnet aluminium och har utvecklats av industridesignern Joachim Nordwall, som tidigare var huvuddesigner hos sportbilstillverkaren Koenigsegg.

## Redo för morgondagens tekniska utmaningar

Charge Amps Aura är förberedd för ISO 15118 och kommer därför att, med hjälp av en extra tilläggsmodul, kunna stödja framtida fordon-till-nät-teknik. En utveckling som kommer att göra det möjligt att använda bilen för att lagra energi.

## Håll dig ansluten. Ligg steget före.

Du kan ansluta till och nå Charge Amps Aura via Charge Amps Cloud och Charge Amps App. Fjärrstyr laddarens avstängning och påslagning, se din laddningsstatus och schemalägg din laddning till när elpriset är som lägst. Historik är tillgänglig i molnet för rapportering och statistik, och vi skickar ut uppdateringar via luften, s.k. over-the-air, för att se till att laddaren alltid har den senaste mjukvaran och alla funktioner.

Charge Amps Aura är helt OCPP-förenlig, vilket innebär att du kan ansluta laddaren till den molntjänst du vill ha och sedan kan du hantera laddaren därifrån.

### Tekniska specifikationer

Artikelnummer	Besök <a href="http://www.chargeamps.com/sv/">www.chargeamps.com/sv/</a> för mer information
Laddningsström	6–32 A, en- eller trefas per uttag
Spänning	230/400 V
Laddningsstandard	Läge 3
Drifttemperatur	-30 °C till +45 °C
Identifikation	RFID
Internetanslutning	WiFi, LAN och 4G (gäller för vissa modeller)
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6J (gäller för vissa modeller)
Jordfelsbrytare	Separat DC-jordfelsbrytare och en RCBO typ A är inbyggda i laddaren i varje uttag
Mätare	Trefassspänning, ström och uteffekt (motsvarande EU:s direktiv om mätinstrument 2014/32/EU)
IP-klass	IP 55
IK-klass	IK 10
Uttag	Typ 2, 2 × 22 kW samtidigt
Mått (B × D × H)	367 × 159 × 405 mm
Vikt	10 kg

### Specifikation för Charge Amps Aura 4G

RF-teknik	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE
Högsta RF-uteffekt	32 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE
SIM-kort	Standard SIM

## Om Charge Amps

Charge Amps är en ledande leverantör av laddningslösningar för elfordon.

Genom intelligenta och hållbart producerade produkter påskyndar Charge Amps skiftet mot elektrisk mobilitet. Idag är företaget verksamt i nio länder och arbetar mot slutkonsumenter, återförsäljare och större företag.

Läs mer på [www.chargeamps.com/sv/](http://www.chargeamps.com/sv/)

